


# Breve guida innovaphone IP110



## Display

Simbolo	Significato
	Altoparlante
	Microfono
	Deviazione della chiamata
	Blocco del telefono
	Ricevitore attivo
	Cuffie
	Nessuna connessione al Gatekeeper
	Connessione al Gatekeeper



## Tasti

Tasto	Funzione...	...durante la connessione
	Accede ai menù, ritorna al menù precedente e salva le impostazioni	avvia una conferenza
	esce dal menù, senza salvare le impostazioni	termina la chiamata
	visualizza la lista delle chiamate	attesa, attesa alternata
	visualizza la lista degli ultimi 100 numeri chiamati	inoltro senza attesa della comunicazione attiva
	scorre nel menù in basso	
	scorre nel menù in alto	
	invia la selezione, risposta o chiamata in viva voce	ascolto amplificato, commutazione in viva voce
		impostazione del volume
	tasti funzione liberamente programmabili	tasti funzione
	non disturbare, disattiva la suoneria	Muto, disattiva il microfono

## Operazioni

Operazione	Stato	Sequenza tasti	Indicazione
Rispondere ad una chiamata		sollevare	Il display visualizza entrambi gli utenti
Rifiutare una chiamata			il chiamante riceve il tono di occupato
Terminare una chiamata		riagganciare	termina la chiamata
Chiamata manuale		0...9, poi	il numero può essere composto anche dopo aver sollevato il ricevitore
Riselezione		poi	il display visualizza le ultime chiamate, con i tasti di scorrimento selezionare la voce desiderata
Richiamata		poi	il display visualizza le ultime chiamate in entrata, con i tasti di scorrimento selezionare la voce desiderata
Ascolto amplificato			attiva l'altoparlante durante la conversazione
Attiva viva voce		tenere premuto  e riagganciare	il display visualizza i simboli
Disattiva viva voce		sollevare	il display visualizza il simbolo
Commuta su muto			il display visualizza il simbolo
Attesa		, digitare 1...9	il tasto  termina la conversazione in attesa, il primo utente è nuovamente attivo
Attesa alternata		, digitare 1...9	il tasto  permette di commutare a piacere tra le chiamate in attesa
Conferenza		, digitare 1...9,	premendo ulteriormente il tasto  si termina la conferenza, un utente rimane attivo, l'altro in attesa
Trasferita		, digitare 1...9 e riagganciare	la trasferta senza consultazione avviene se si riaggancia prima della risposta
Prenotazione su occupato		,	il telefono squilla non appena la richiamata è possibile
Prenotazione su libero		,	il telefono squilla non appena la controparte è attiva
Ripetizione automatica			ripete la chiamata ogni 30 secondi per 20 minuti
Pick-Up		, 1...9,	digitare il numero del telefono chiamato





## Gestione dei tasti funzione


Funzione	F1 F4	Display	Nota
Selezione abbreviata			seleziona immediatamente l'utente configurato
Deviazione di chiamata		0: 1: 2: 3: Off	Configura una deviazione di chiamata. Sono configurabili fino a 4 diversi numeri. La deviazione può essere effettuata direttamente, in caso di occupato oppure a tempo.  indica la deviazione su occupato o a tempo. La deviazione immediata viene visualizzata sul display.
Blocco		0: 1:	Blocca il telefono, sono possibili solo chiamate di emergenza.  indica il blocco sul display.
Suoneria		0: 1:	Attiva o disattiva la suoneria.  indica sul display la suoneria disattivata.
Avviso di chiamata		0: 1:	Off: la seconda chiamata riceve il segnale di occupato.
Soppressione numero		0: 1:	Off: il numero del chiamante è trasmesso al chiamato On: il numero del chiamante non è trasmesso al chiamato
Cuffia (Headset)		0: 1:	Attiva o disattiva la cuffia.  mostra la modalità cuffia attiva
Tasto Partner			Visualizza informazioni del chiamante/Pickup F1 Visualizza stato occupato del Partner F1 Selezione diretta
Pickup			Visualizza una chiamata in entrata nel gruppo. F1 permette di accedere alla chiamata dal proprio telefono. In caso di più chiamate selezionare quella desiderata con i tasti di scorrimento .
Registrazione multipla			Registrazione di un ulteriore utente al telefono <input type="checkbox"/> Le chiamate attive avvengono con questo utente <input type="checkbox"/> Le chiamate attive avvengono con l'utente precedente
Cancellazione utente			Disattivazione dell'utente attivo
Cambio utente			Cambia l'utente attivo, diventano attivi i parametri dell'altro utente.
Registrazione rapida			Sono richiesti nome utente, numero e password per la registrazione di un ulteriore utente. Premendo nuovamente il tasto F1 si cancella nuovamente l'utente.
Messaggio in segreteria			Visualizza un messaggio in segreteria F1 richiama il messaggio.
Trasferita diretta			Trasferisce una chiamata senza messa in attesa
Trasferita manuale			Trasferisce una chiamata senza rispondere Inoltro numeri definiti



Registrare qui la propria configurazione



## Struttura del menù ➔



Le funzioni qui descritte si riferiscono all'installazione di un telefono IP110 in connessione ad innovaphone PBX.

La configurazione del telefono avviene tramite interfaccia Web. Accedete al menù tramite ➔ Selezionate ↶ amministrazione e confermate con il tasto ⏻. Nella prima linea è visualizzato l'indirizzo IP del vostro telefono. Inserite questo indirizzo in qualità di indirizzo in un browser. Tenete presente che la configurazione Web è protetta da una Password.



**Un manuale completo ed attuale in formato PDF è disponibile in Internet per il download gratuito sul sito [innovaphone.com](http://innovaphone.com).**

**innovaphone**  
PURE IP-TELEPHONY

innovaphone AG | Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Germany  
Phone: +49 (7031) 73009-0 | Fax: +49 (7031) 73009-99  
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com