

BEKNOPTE HANDLEIDING innovaphone IP110



Display

Pictogram	Omschrijving
	Luidspreker
	Microfoon
	Oproepdoorschakeling
	Toestel geblokkeerd
	Hoorn actief
	Headset
	Geen verbinding met de gatekeeper
	Verbinding met de gatekeeper

Naam van de geregistreerde user Eigen doorkiesnummer

Pictogram Datum Tijd Pictogram

Toetsen

Toets	Functie...	...tijdens een bestaande verbinding
	Opent het hoofdmenu, één stap terug in het menu. De instellingen worden opgeslagen	Conferentie starten
	Het menu verlaten	Beëindigt het gesprek
	Naar lijst van binnengekomen oproepen	Tot stand brengen van een ruggespraakgesprek, makelen (wisselgesprek)
	Naar lijst van laatst gekozen nummers	Menu voor het doorschakelen van het actieve gesprek
	Binnen het menu naar beneden navigeren	
	Binnen het menu naar boven navigeren	
	Kiesvoorbereiding, gesprek aannemen in handsfree modus	Luidspreker aan (meeluisteren), overschakelen naar handsfree
		Volume aanpassen
	Programmeerbare functietoetsen	Functietoetsen
	Mute/stil, schakelt het oproepsignaal uit	Mute, schakelt de microfoon uit

De bediening

Actie	Status	Toetsen	Omschrijving
Oproep beantwoorden			Het display geeft beide deelnemers weer
Oproep weigeren			De beller hoort een bezettoon
Beëindigen		neerleggen,	De verbinding wordt verbroken
Handmatig bellen		0...9, dan	De cijfers kunnen ook na het opnemen van de hoorn ingegeven worden
Nummerherhaling		dan	De laatst gekozen telefoonnummers worden weergegeven. Dmv de pijltjes het te bellen nummer selecteren
Terugbellen		dan	De laatst ingekomen oproepen worden weergegeven. Dmv de pijltjes het te bellen nummer selecteren
Luidspreker aan (meeluisteren)			Om tijdens een gesprek de luidspreker in- en uit te schakelen
Overschakelen naar handsfree modus		vasthouden en neerleggen	Pictogram verschijnt op het display
Handsfree modus beëindigen			Pictogram verschijnt op het display
Mute functie			Pictogram verschijnt knipperend op het display
Ruggespraak houden		, 1...9 kiezen	Dmv wordt het ruggespraakgesprek beëindigd, de eerste deelnemer is weer actief
Makelen (Wisselgesprek)		, 1...9 kiezen	Dmv kan zo vaak als gewenst tussen twee gesprekken worden gewisseld
Conferentie starten		, 1...9 kiezen,	Dmv nogmaals intoetsen wordt de conferentie beëindigd. Één verbinding blijft actief, de andere komt in de wacht
Doorverbinden		, 1...9 kiezen en neerleggen	Er wordt doorverbonden zonder aankondiging wanneer u de hoorn neerlegt voordat degene waarnaar wordt doorverbonden uw oproep aanneemt.
Terugbellen bij bezet		,	De telefoon gaat over zodra terugbellen mogelijk is
Terugbellen bij geen antwoord		,	De telefoon gaat over zodra degene die men wil bereiken zijn telefoon heeft gebruikt
Automatische nummerherhaling			Herhaalt de oproep gedurende 20 minuten in intervallen van 30 seconden
Pick-Up		1...9,	Geef het toestelnummer in van het telefoontoestel waarop het gesprek binnenkomt dat u wilt overnemen





De functietoetsen

Functie	F1 F4	Display	Omschrijving
Snelkiezen			Belt direct het opgeslagen nummer van de partner.
Oproepdoorschakeling		0: 1: 2: 3: Uit	Hiermee configureert u een automatische oproepdoorschakeling. Er kunnen max. 4 verschillende oproepdoorschakelingen worden ingesteld. Er zijn 3 soorten oproepdoorschakelingen mogelijk; direct, bij bezet en bij niet melden. geeft aan dat doorschakeling bij bezet of bij niet melden is geactiveerd. Bij directe (permanente) oproepdoorschakeling wordt het complete nummer waarnaar wordt doorgeschakeld op het display getoond.
Blokkeren		0: 1:	Blokkeert het toestel, alleen uitgaande oproepen zijn mogelijk via het numerieke toetsenbord. geeft aan dat het toestel geblokkeerd is.
Oproepsignaal		0: 1:	Akoestisch oproepsignaal in- en uitschakelen, "Oproepsignaal uit" wordt weergegeven op het display
Aankloppen		0: 1:	Uit: een tweede beller hoort een bezettoon. Aan: een aanklopteken geeft aan dat er een tweede oproep binnenkomt
Nummeronderdrukking		0: 1:	Uit: Bij uitgaande gesprekken wordt het eigen nummer weergegeven. Aan: Bij uitgaande gesprekken wordt het eigen nummer niet weergegeven.
Headset		0: 1:	In- resp. uitschakelen van de headset. geeft aan dat de headset is ingeschakeld.
Partnertoets			Snelkeuzet F1 Pick-up – Geeft de belstatus van de partner weer F1 Geeft aan dat het toestel van de partner bezet is.
Pickup			Toont binnenkomende oproepen van partners binnen de groep. F1 haalt het gesprek op. Bij meerdere gelijktijdige oproepen binnen de groep met de gewenste oproep selecteren.
Meervoudige registratie			Registratie van extra gebruikers op het toestel. <input type="checkbox"/> Uitgaande oproepen als actieve gebruiker <input type="checkbox"/> Uitgaande oproepen als hoofdgebruiker.
Afmelden			Afmelden van de extra gebruiker.
Gebruiker wisselen			Wisselen van actieve gebruiker. De instellingen van de nieuwe actieve gebruiker zijn nu van kracht.
Hot desking			Een nieuwe actieve gebruiker kan inloggen door het intoetsen van zijn gebruikersnaam, telefoonnummer en password. Opnieuw F1 intoetsen om uit te loggen.
Bericht ontvangen			Geeft aan dat er een bericht is binnengekomen. F1 haalt het bericht op.
Verbinden			Wanneer 2 gesprekken zijn opgebouwd kunnen ze dmv deze toets met elkaar verbonden worden.
Handmatig doorschakelen			Blind doorschakelen... Doorschakelen... ...naar het geconfigureerde telefoonnummer



Hier de eigen instellingen noteren



Menustructuur ➔



De hier omschreven functies hebben betrekking op de IP110 telefoon wanneer deze gekoppeld is aan een innovaphone PBX.

Het toestel wordt over een webinterface geconfigureerd. Toets ➔ om naar het menu te gaan, selecteer ⏪ "beheer" en bevestig uw keuze ⏩. Selecteer dan "informatie" en bevestig weer. In de eerste regel wordt het IP-adres van uw telefoontoestel weergegeven. Type vervolgens dit adres in de adresregel van uw browser. Houd er a.u.b rekening mee, dat de webconfiguratie beveiligd is met een administrator-password.



Een uitgebreid en actueel handboek in Pdf-formaat kunt u gratis downloaden op www.innovaphone.com.